
Citadel Plus

CE 2797


השכבת מטופל - הכנה

1



הפעל את בלמי הגלגלים.

2




פלס את משטח המטופל.

3




כוונן את המיטה לגובה עבודה נוח.

4



הרחב את המסגרת ואת פלטפורמת המזרן, במידת הצורך.

5



הוסף כריות, שמיכות וציוד נוסף.


6



לחץ על לחצן האיפוס כדי לאפס את מד המשקל לאפס.


שקילת המטופל

7




כוונן את גובה משטח המטופל לאותו גובה כמו זה של המשטח להעברת המטופל.

8




הפעל את בלמי הגלגלים בכל היחידות.

9




הנמך את מעקות הבטיחות.

10



העבר את המטופל בהתאם לכל כללי הבטיחות והפרוטוקולים המוסדיים הרלוונטיים.

11



הרם את כל מעקות הבטיחות ונעל אותם.

לא לצורך מתן תרופות



שקול את המטופל, במידת הצורך.

השכבת מטופל - סיום

1




לחץ על הלחצנים In Bed (במיטה) או Egress (יציאה) כדי להפעיל ולהגדיר את הרגישות של מערכת זיהוי תנועת המטופל VariZone.

2



הורד את המיטה עד לגובה המעשי הנמוך ביותר להשגת מרב הנוחות למטופל.

3



העבר את המיטה לזווית הרצויה להשגת מרב הנוחות למטופל.


4



נעל את פונקציות המיטה, במידת הצורך.


העברת מטופל ממיטה

1




פלס את משטח המטופל.

2




כוונן את גובה משטח המטופל לאותו גובה כמו זה של המשטח להעברת המטופל.

3




הפעל את בלמי הגלגלים בכל היחידות.

4



הנמך את מעקות הבטיחות.

5



יש לציית לכל הכללים והפרוטוקולים של המוסד בעת העברת המטופל.


6



אם המטופל לא יחזור:
- נתק את כבל החשמל ולחץ על לחצן מתח הסוללה.
- השבת את מתח הסוללה וכבה את כל הפונקציות.


שינוע המטופל

1



מקם את שקיות הטיפול התוך וריד של המטופל על מוטות העירוי, במידת הצורך.

2




הרם את מעקות הבטיחות ונעל אותם.

3




לפני ההובלה, דחף את כל ההרחבות פנימה.

4




נתק את כבל החשמל משקע חשמל.

5



לפף את הכבל מסביב לסוגרים בקצה הראש של המיטה.

6




שחרור הבלמים.

7




השתמש בהנעה חשמלית כדי לסייע בשינוע.

8



שנע את המטופל, בהתאם לכל כללי הבטיחות והפרוטוקולים המוסדיים הרלוונטיים.

9



חבר את כבל החשמל לשקע בקיר לאחר שינוע המטופל.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com