
Flowtron ACS900

CE 2797



Butonul de pornire și indicatorul pentru rețeaua de alimentare
Apăsați și țineți apăsat pentru modul Standby, se aprinde indicatorul pentru rețeaua de alimentare.
Apăsați și țineți apăsat pentru a închide, indicatorul pentru rețeaua de alimentare se stinge.

Butonul de comandă central
Apăsați pentru a începe terapia.
Apăsați și țineți apăsat pentru a opri terapia.

Butonul de comandă din stânga
Apăsați pentru a dezactiva alarma sonoră.
Apăsați și țineți apăsat pentru setările de volum ale alarmei.

Butonul de comandă din dreapta
Apăsați și țineți apăsat pentru a intra în modul Resetare cronometru funcționare pentru pacient.

888 mmHg **Indicator presiune manșon**

Indicatori umflare și tip de manșon

Conectat neumflat	Conectat umflat	
		Picior
		Uniform gambă (sau gambă și coapsă)
Tri Pulse	Tri Pulse	Secvențial (Tri Pulse) gambă (sau gambă și coapsă)

1
2 **Numere conectori set de furtunuri**

Indicator alarmă sonoră dezactivată

Indicator stare alarmă sonoră
În timpul alarmei: arată că sonorul alarmei poate fi dezactivat.

Indicator volum

Indicatori de avertizare și alarmă

Alarmă detectată care poate cauza întreruperea terapiei.

Presiune scăzută sau ruptură în manșon.

Set de furtunuri răsucit sau blocat.

Temperatură ridicată.

Eroare de hardware detectată sau service periodic necesar.

Așteptați – se inițializează indicatorul

Indicator pornire terapie
Afișat în modul Standby dacă este conectat cel puțin un manșon.

Indicator oprire terapie
Afișat în modul Funcționare.

Indicatori sursă de alimentare

Pompa este conectată la rețeaua de alimentare.

Pompa NU este conectată la rețeaua de alimentare.

Indicator baterie

- Baterie descărcată
- Baterie încărcată ¼
- Baterie încărcată ½
- Baterie încărcată ¾
- Baterie încărcată

888 h **Indicator cronometru funcționare pentru pacient**

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

526936RO_03 • 10/2020

arjo with people in mind